

Aufbauleuchte mit RGB-LED Leuchtmodul

DE

1



Installationsanweisung

Beschreibung

Die Aufbauleuchte wird auf den Deckel einer Standsäule geschraubt. Die Löcher hierfür müssen vor Ort in die jeweilige Säule eingebracht werden. Das Gehäuse weist auf der Rückseite kleine halbrunde Durchbrüche auf, welche zum Ablauf von Wasser bzw. zur Luftzirkulation dienen. Leuchtmuster und Leuchtfarbe wird mittels zweier Taster, die sich Links und Rechts neben dem Kondensator auf der Platinenrückseite befinden umgestellt.

Die Einstellungen werden automatisch gespeichert, dies quittiert die Elektronik ca 3sec. nach dem letzten Tastendruck mit einem aufblitzen in einer anderen Farbe !

Folgende Farben sind möglich:

- Rot -Gelb -Lila
- Grün -Orange -Weiß
- Blau -Hellblau

Folgende Leuchtmuster sind möglich:

- Dauerlicht
- Einzelblitz 0,5hz -Einzelblitz 1,0hz
- Doppelblitz 0,5hz -Doppelblitz 1,0hz

Anschluss

Die Leuchtelektronik wird vorverdrahtet ausgeliefert. Die Betriebsspannung von 18-30V muss korrekt gepolt werden.

Montage

Zunächst gemäß der umseitigen Bohrskizze die Befestigungslöcher und das Loch für die Kabeleinführung bohren.

Anschließend Anschlusskabel einführen, Leuchtgehäuse aufstecken und von unten mit dem Deckel verschrauben. (2xM4 Mutter)

Zuletzt wird die Anschlussleitung in das FSD eingeführt und in der 4 poligen Klemme verklemmt.

Wartung

Es sollte einmal jährlich eine Wartung erfolgen, dabei darf die interne Verdrahtung nicht verändert werden.

Technische Daten

Spannung:	18-30VDC	
Leuchtmuster:	I min: (mA)	I max: (mA)
Die Stromaufnahme hängt von der jeweiligen Farbe ab.		
Dauerlicht	50	145
Einzelblitz 0,5hz	20	56
Einzelblitz 1,0hz	20	40
Doppelblitz 0,5hz	22	55
Doppelblitz 1,0hz	20	50
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C	
Leuchtfarbe LED:	Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Hellblau, Lila und Weiß	
Abmessungen (B x H x T):	245 x 90 x 80 mm	
Gewicht:	1,5Kg	

Zertifikation und Zulassungsinformation

Artikelnummer	B12938
Herstellungsjahr	Das Jahr der Herstellung ist in den letzten beiden Ziffern der 4-stelligen Zahl unten rechts auf dem Typenschild erkennbar
Hersteller	Stanley Security Deutschland GmbH c/o SeTec Sicherheitstechnik, Hauptstrasse 40a, D-82229 Seefeld, Germany

Bohrskizze für Aufbauleuchte (Achtung: nicht maßstäblich!)

