

Aufbauleuchte mit LED Leuchtmodul

DE

1



Installationsanweisung

Beschreibung

Die Aufbauleuchte wird auf den Deckel einer Standsäule geschraubt. Die Löcher hierfür müssen vor Ort ein die jeweilige Säule eingebracht werden. Das Gehäuse weist auf der Rückseite kleine halbrunde Durchbrüche auf welche zum Ablauf von Wasser bzw. zur Luftzirkulation in dienen. Die Leuchtelektronik verfügt über 2 Hochleistungs LED's welche je nach Polung der Anschlussleitung als Dauerlicht oder als Blitzlampe arbeitet.

Anschluss

Die Leuchtelektronik wird vorverdrahtet ausgeliefert. Je nach Polung der Anschlussdrähte hat die Leuchte die Funktion eines Dauerlichts oder eines Blitzlichts.

Montage

Zunächst gemäß der umseitigen Bohrschablone die Befestigungslöcher und das Loch für die Kabeleinführung bohren.

Anschließend Anschlußkabel einführen, Leuchtengehäuse aufstecken und von unten mit dem Deckel verschrauben. (2xM4 Mutter)

Zuletzt wird die Anschlußleitung in das FSD eingeführt und in der 4 poligen Klemme verklemmt.

Wartung

Es sollte einmal jährlich eine Wartung erfolgen, dabei darf die interne Verdrahtung nicht verändert werden.

Technische Daten

Spannung	10 - 30VDC
Stromentnahme Dauerlicht	70 mA
Stromentnahme Blitzlicht	10 mA
Betriebstemperatur	-15 bis +40°C
Blitzfrequenz	1Hz- Doppelblitz
Leuchtfarbe LED	weiss, rot oder orange
Abmessungen (B × H × T)	245 × 90 × 80 mm
Gewicht	1,5Kg

Zertifikation und Zulassungsinformation

Artikelnummer	B12923
VdS	kein
Herstellungsjahr	Das Jahr der Herstellung ist in den letzten beiden Ziffern der 4-stelligen Zahl unten rechts auf dem Typenschild erkennbar
Hersteller	SeTec GmbH, Hauptstrasse 40a, D-82229 Seefeld, Germany